





Installation und Inbetriebnahme

Die USB-Kartenleser (Identive, Cherry, …) benötigen zum reibungsfreien Betrieb einen Treiber. Der Treiber muss auf dem PC installiert werden, an welchem der Chipkartenleser betrieben wird. Unser Treiberpaket können Sie hier herunterladen: <u>https://drive.sovd.cloud/sharing/cX2rXv9Xu</u>.

1. Voraussetzungen

- Administratorrechte (dort, wo der Kartenleser angeschlossen werden soll)
- Einen THEORG-Benutzer mit Berechtigungen für die {Einstellungen}
- Eine Gesundheitskarte zum Testen der Verbindung

2. Installation von Treibersoftware



Hiuweis: Sollten Sie per Remote Desktop arbeiten, melden Sie sich vor der Installation von Ihrer bestehenden Sitzung ab.

- 1. Laden Sie das Treiberpaket herunter und führen Sie es aus.
- Wählen Sie anschließend Ihr Gerät aus.
 Den Haken bei dem Punkt "RDP-Mode" sollten Sie gesetzt lassen, wenn Sie den Kartenleser lokal betreiben und sich auf einen Server per Remote Desktop aufschalten.

ງ Setup - THEORG Kartenleser setup Version 1.1.3 —	×
Zusätzliche Aufgaben auswählen Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?	
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installation von THEORG Kartenleser setu ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".	φ
Installationsoptionen:	
Identiv uTrust 2700	
O Identiv uTrust 4700	
O SCR 3311	
Cherry ST-1044	
Cherry ST-1144	
O Cherry G81-8040	
O Cherry G83-6744	
Cherry KC-1000 SC	
Cherry MKT+ ST-2052	
O Gantner GAT-Writer	
Zusatz:	
RDP-Mode	
Weiter	obrechen

- 3. Folgen Sie den Anweisungen während der Treiberinstallation.
- 4. Mit diesem Fenster ist die Treiberinstallation abgeschlossen:

占 Setup - THEORG Kartenleser setu	p Version 1.1.3	- 🗆 ×
	Beenden des THEORG Karte Setup-Assistenten	enleser setup
	Das Setup hat die Installation von THEORG Kartenle abgeschlossen. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu bee	eser setup auf Ihrem Computer nden.
	(Fertigstellen

3. Einstellungen in THEORG

1. Wählen Sie in THEORG {Einstellungen}:

T TeCRS 15.8- [Hauptmeni]	- 0 ×
THEORG Hauptmenü	S 🕄 🕀 🔅 🕐
	Hauptmenü
	Aktionen
	Statistik und Export
	<u>B</u> ewegungsdaten
Software für THErapieORGanisation	Vorlagen
Version 15.68	Stamm <u>d</u> aten
Lizenz 24414 loc - Therapiezentrum Fritz Freundlich	
Patient Rezept Terminplan Arzt Mitalied	
Interessent Sonstige Firma Verkauf Galerie	
Terminal Arbeitszeit erfassen Arbeitszeit einsehen	
THEORG Newsticker – DAK/GIS meldet fehlende TA1-Daten oder verlangt "Echtdaten". Alle Infos dazu finden Sie hier. ¹⁰ 8	Menü-Suche (F3)
	Anleitungen
© SOVDWARE GmbH ⊡ Kontakt	Contakt
	Systeminfor
	U systemillios

2. Wählen Sie anschließend {Geräte}:

THEORG 15.88 - (Einstellungen)	- o ×
	C C 🕀 🛈 ?
Allgemein System Ausdruck verarbeitung Darstellung THEORG 2GO Verwaltung COVID-19	Hauptmenü Hauptmenü Aktionen Statistik und Export Bewegungsdaten Vorlagen Statistik und Export Statistik und Export
Tagesgeschäft Tagesgeschäft Personen Mitarbeiter Rezept Kurse Personen Online Kaufmännische Bereiche	
Rezept- abrechnung Technische Einstellungen	
Image: Services Image: Services <td< th=""><th>Menű-Suche (F3)</th></td<>	Menű-Suche (F3)
Administration	 Kontakt Online-Dienste Systeminfos

3. Wählen Sie anschließend das Gerät "Cherry ST-1144 (USB)" aus.



Hindeis: Sollten Sie den Kartenleser lokal angeschlossen und THEORG auf einem Remote Desktop-Server installiert haben, setzen Sie hier den Haken für den RDP-Mode und stellen Sie eine Defaultzeit von "10 sek" ein.

ipkarte <u>M</u> ag	netkarte <u>K</u> amer	a <u>U</u> -Pad <u>T</u> e	lefonie	<u>S</u> onstige	<u>B</u> ezahlterminals
eräteeinstel	ungen				
Gerät:	Cherry ST	Cherry ST-1144 (USB)]
Einlesemodus	Standard			\sim	RDP-Mode
Com-Anschlu Portnummer:	es / Port 0	0 ~ Port suchen		Defaultzeit: 10 💂 se	
hipkarten-Ta	staturpuffer				
Trennzeichen	63 ⊘				

4. Stecken Sie nun eine eGK in das Lesegerät und klicken Sie anschließend auf <Port suchen>. THEORG sucht dann nach einem passenden Port für das angeschlossene Gerät.

Nach diesem Schritt sind alle Einstellungen getroffen und Ihr Kartenleser ist nun funktionsbereit.



SOVDWAER Gesellschaft für EDV-Lösungen mbH Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99 info@sovdwaer.de www.sovdwaer.de